
Démontage du Seagate Backup Plus Hub

Dans ce guide, je vais vous montrer comment...

Rédigé par: Spencer Warren




INTRODUCTION

Dans ce guide, je vais vous montrer comment démonter le hub Seagate Backup Plus au point où vous pourrez retirer le disque dur à l'intérieur. Il convient de noter que ce boîtier de disque dur externe ne peut pas être démonté à ce point sans casser un grand nombre de boutons-pression sur le boîtier, c'est pourquoi il s'agit d'un démontage et non d'un guide de réparation.

OUTILS:

iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Required. Can do the work of the metal spudger but will get damaged.
Phillips #1 Screwdriver (1)
Metal Spudger (1)

Étape 1 — Aperçu




- L'ensemble du boîtier est maintenu avec des boutons-pression. Ceux-ci sont particulièrement désagréables et j'ai trouvé que je ne pouvais en empêcher que quelques-uns de se casser lors de l'ouverture du boîtier, même en utilisant les pics gutar de la boîte à outils ifixit pro tech

Étape 2 — Quelle pièce retirer



- La plaque arrière du boîtier est la seule nécessaire à retirer, ci-dessus est une photo du boîtier lorsque seule la plaque arrière est retirée.

Étape 3 — Cassez les boutons-pression du bas






- Tout d'abord, appuyez votre médiator entre le boîtier dans la zone à droite du bas de l'étiquette (voir photo). Appuyez ensuite sur le spudger en métal dans la fissure élargie à côté du médiator. Vous pouvez retirer le médiator, mais si le spudger glisse hors de la fissure, vous devrez l'utiliser pour remettre le spudger en place.


Étape 4 — Finition des boutons-pression du bas





- Déplacez le spudger pour qu'il repousse le boîtier , vous devriez entendre des bruits de claquement forts lorsque les claquements sont cassés. Faites glisser le spudger le long de la fissure et répétez cette opération jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il n'y a plus de boutons-pression. Il devrait y avoir un petit espace lorsque vous avez terminé


Étape 5 — Casser les boutons pression le long du dos





- Maintenant, appuyez sur le spudger dans la fissure à côté de la prise d'alimentation , si l'étape précédente a été correctement effectuée, elle devrait déjà être suffisamment séparée. Faites la même méthode d'accrochage qu'avant le long de cette fissure, une fois terminé, il devrait y avoir un petit espace comme celui montré dans la deuxième photo

Étape 6 — Casser les boutons-pression sur le dessus



- déplacez-vous maintenant vers le haut du boîtier en commençant par le spudger dans le coin, comme auparavant. Assurez-vous qu'il dépasse la petite courbe avant de faire levier vers l'extérieur (voir image 1).
- Cassez les boutons-pression de ce côté de la même manière que précédemment.

Étape 7 — casser les boutons-pression avant



- A l'aide du médiator, placez la spatule dans la fente à côté du logo seagate (image 1).
- Ensuite, cassez les boutons-pression de la même manière qu'un avant. si c'est bien fait, l'écart devrait être assez grand et vous devriez pouvoir commencer à séparer les deux côtés du boîtier (voir l'étape suivante)

Étape 8 — Terminer la séparation du boîtier



- Le lecteur n'est pas tenu de chaque côté, soyez donc prudent lorsque vous séparez le boîtier.
- À ce stade, tous les boutons-pression ont été cassés ou séparés. Saisissez donc les deux côtés près de l'avant du lecteur et commencez à les séparer. Ce faisant, assurez-vous que les boutons-pression de chaque côté restent séparés, sinon, prenez le spudger en métal et utilisez-le pour séparer à nouveau chaque côté.
- Une fois les côtés séparés, la carte contenant le lecteur sera libre. Il n'y a pas de vis qui maintiennent le lecteur et sa carte en place, optant plutôt pour des pieds en caoutchouc amortissant les vibrations de chaque côté du lecteur.
- Tirez la carte et libérez-la du côté où vous vous êtes retrouvé. (voir photo 1)
- Plus de clichés après ce point :)

Étape 9 — Retirer les amortisseurs de vibrations en caoutchouc




- Sur la photo, le lecteur et la carte sont sur le côté. en bas se trouve une vis recouverte d'un amortisseur de vibrations en caoutchouc. le haut montre l'autre des deux de ce côté sans le caoutchouc.
- Le caoutchouc n'est pas collé, il est donc très facile à enlever. Il y en a deux de chaque côté du lecteur pour un total de quatre. Retirez-les tous.


Étape 10 — Retirer le ruban d'aluminium



- Décollez le ruban adhésif en aluminium de chaque côté du lecteur, il est facile à déchirer, mais avec le nouveau lecteur sur lequel je travaille, la colle n'est pas très forte, vous devriez donc pouvoir l'enlever assez facilement.
- Cette bande sert à protéger du bruit en la protégeant, elle n'est pas strictement nécessaire si vous vouliez utiliser cette carte avec un autre lecteur mais elle est là, j'ai donc décidé de laisser la mienne sur la carte.
- L'image montre à quoi cela devrait ressembler après avoir retiré la bande du lecteur.


Étape 11 — Retirer les vis de montage






- Les morceaux de caoutchouc qui ont été retirés auparavant couvraient quatre vis au total (2 de chaque côté). (Voir l'image 1) Retirez ces vis à l'aide de votre tournevis cruciforme n° 1.
- Après cela, le lecteur est libre de ses vis de montage. J'ai mis les vis de montage dans les pieds en caoutchouc pour éviter de les perdre. (photo 2)

Étape 12 — Déconnectez le lecteur



- La dernière étape consiste à faire glisser le lecteur loin de l'endroit où la carte branche le sata et l'alimentation sata dans le lecteur (voir image 1).
- Vous pouvez le faire en saisissant la plaque métallique à l'arrière d'une main et le lecteur de l'autre. puis faites glisser la carte vers le haut (par rapport à l'autocollant du lecteur) et le lecteur vers le bas. alors le lecteur est séparé et prêt à être branché à autre chose

Étape 13 — Epilogue



- Si vous souhaitez stocker la baie une fois le lecteur sorti, vous pouvez placer les pieds en caoutchouc avec les vis à l'intérieur de l'endroit où ils se trouveraient si le lecteur était là, puis faites-le glisser dans la partie la plus large du boîtier de sorte que le boîtier corresponde avec le conseil d'administration.
- Si cela prête à confusion, revenez en arrière de quelques étapes et essayez d'inverser la façon dont il a été démonté.
- C'était mon premier guide iFixit alors assurez-vous de me dire comment j'ai fait !
- Sur ce, j'espère que vous êtes tous satisfaits de la façon dont ce guide s'est avéré !