# Démontage du quai Belkin Express

Les seuls outils nécessaires sont un tournevis...

Rédigé par: thompsonfamily

## INTRODUCTION

Les seuls outils nécessaires sont un tournevis cruciforme et un couteau à mastic étroit.

---

**OUTILS:**

Phillips #00 Screwdriver (1)
Putty knife (1)

---

### Étape 1 — Démontage du quai Belkin Express

- Vue des connecteurs

## Étape 2

- Utilisez un couteau à mastic pour retirer les quatre pieds en caoutchouc. Une fois retiré, il y a 4 vis cruciformes à retirer.

## Étape 3

- L'étape suivante consiste à utiliser le couteau à mastic pour retirer l'un des deux embouts en plastique, ils se détachent et la carte de circuit imprimé glisse.

## Étape 4



- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer 5 vis supplémentaires afin de retirer le cadre de montage en plastique.

## Étape 5





- Avant et arrière du tableau.

- De gauche à droite sur le devant de la carte, les principales puces sont : LSI FW643E-02 (FIreWire800) ; Broadcom BCM57762 (gige); Intel L150I56 (contrôleur Thunderbolt), NXP LPC1114F (deux), Fresco FL1100 (USB3) ; C-Media CM119A (Audio)

- De gauche à droite au dos de la carte, les puces principales sont : Parade PS161HDM ; Défilé PS8301 (deux); NXP ZSD310 (deux ); Défilé PS8321. Les puces semblent prendre en charge la conversion HDMI/DVI et le Display Port !

## Étape 6








- gros plans des puces majeures