Remplacement de la RAM dans le MacBook Unibody modèle A1342

Rédigé par: Walter Galan

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-16 08:24:35 AM (MST).

INTRODUCTION

La RAM est facilement accessible sur cet ordinateur et le travail de démontage nécessaire est réduit au minimum.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

PIÈCES:

- MacBook 13" Unibody (Model A1342) Late 2009 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
- MacBook 13" Unibody (Model A1342) Mid 2010 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
- PC3-8500 1 GB RAM Chip (1)
- PC3-8500 2 GB RAM Chip (1)
- PC3-8500 4 GB RAM Chip (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boîtier inférieur

- Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.

Étape 2



⚠ Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.

- Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
- Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.

ⓘ La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Batterie

Pour des raisons de précaution, nous conseillons de déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère pour éviter une décharge électrique. Cette étape est **facultative** et non obligatoire.

- Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.

Il est peut-être plus facile de soulever les deux côtés du connecteur avec vos ongles.

Étape 4 — RAM



- Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière.

Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se soulève.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Lorsque la barrette de RAM se soulève, sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.

Répétez l'opération pour l'installation éventuelle d'une seconde barrette de RAM.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA