Sostituzione Porta di Ricarica DualShock 4

Rimozione della porta di ricarica nel controller DualShock 4.

Scritto Da: Bijan Vakilifathi

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Questa guida fornisce un processo passo per passo su come sostituire una porta di ricarica nel controller DualShock 4.

STRUMENTI:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Essential Electronics Toolkit (1)

COMPONENTI:

- DualShock 4 Controller Charging Assembly 2nd Gen (JDS-011) (1)
- DualShock 4 Controller Charging Assembly 1st Gen (JDS-001) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Smontare un Controller DualShock 4

- Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller

⚠ Non forzare troppo le viti mentre le sviti, o potresti danneggiarne la filettatura, rendendone la rimozione impossibile.

Passo 2

- Comincia con l'**impugnatura sinistra:**
- Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
- Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
- Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
- Ripeti questi passi per l'**impugnatura destra**.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
- Tasto **Share**
- Tasto **Options**
- Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.

Spesso tre piccoli pezzi cadono dalla scocca. Per evitare che vadano persi, assicurati di lavorare su di un tavolo ben controllato.

- 2 Molle dei Trigger
- 1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4 — Porta di Ricarica



- Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
- Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.

Passo 5



- Rimuovi le due viti che fissano tutto il modulo sottostante. Poi usa le pinze dal becco inclinato per afferrare il ponte in plastica nera da due pollici, che trovi nel riquadro rosso dell'imagine.
- Adesso, usando sempre le stesse pinze, rimuovi il pezzetto di plastica bianca, che trovi nel riquadro arancione dell'immagine.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 6



- Con il pezzo di plastica trasparente schiacciato all'interno, tira fuori il pezzo di plastica bianca trasparente dalla parte superiore del controller.

Mantieni il pezzo di plastica trasparente, ma continua a tenerlo schiacciato verso il basso, così da avere più spazio quando procederai alla sostituzione della porta di ricarica.

- Usa un giravite Phillips #00 per svitare le due viti da 4.0 mm che tengono unita la porta di ricarica alla scocca posteriore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7



- Aiutandoti con un paio di pinze dal becco inclinato, rimuovi la parte superiore del nastro adesivo nero che tiene insieme la porta di ricarica alla piccola parte in plastica del controller.
- Afferra di lato la scheda PCB della porta di ricarica e sollevala verso l'alto delicatamente per rimuoverla dal controller.

⚠ NON tirare la scheda PCB direttamente verso l'alto; piuttosto prova a muovere il pezzetto da una parte all'altra e fare un po' di gioco tra il controller e la scheda PCB.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA