




# Remplacement du boîtier du clavier LG VX8550

Rédigé par: Nathan Jones



# INTRODUCTION

Étapes pour retirer le boîtier de clavier LG VX8550



## OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Push Pin](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.

## Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.

### Étape 3 — Démontage du boîtier du LG VX8550




- Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.

### Étape 4



- Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.

## Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.

## Étape 6



- Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.

## Étape 7



- Séparer les moitiés de boîtier.


⚠ Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.

## Étape 8 — Carte mère



- Retirez les 2 vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis Phillips #00.

## Étape 9




- Soulevez avec précaution sur la carte mère pour voir les câbles en ruban en dessous.
- Utilisez le spudger pour déconnecter soigneusement le câble ruban de la carte mère.

## Étape 10




- Retirez la carte mère du boîtier avant en soulevant tout droit.

## Étape 11 — Boîtier de clavier



- Posez le téléphone avec l'écran face vers le bas..
- Les 6 vis du clavier coulissant sont visibles.

## Étape 12



- Décollez mais ne retirez pas la bande bleue pour accéder aux 2 vis centrales.
- Retirez les 6 vis du curseur avec le tournevis Phillips # 00.

## Étape 13



- Soulevez le boîtier du clavier pour l'éloigner du curseur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.