



Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014

Retirer ou Remplacer la plaque d'antenne sur un Mac mini fin 2014.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la plaque d'antenne métallique sur un Mac mini fin 2014.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Mac mini A1347 \(Late 2014\) Antenna Plate](#) (1)

Étape 1 — Couvercle inférieur



- Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
- Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.

Étape 2



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini.

Étape 3



- Soulevez et retirez le couvercle inférieur.

Étape 4 — Plaque d'antenne



- Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
 - Trois vis 4.1 mm
 - Trois vis 1.9 mm

Étape 5



! Ne pas enlever complètement la plaque d'antenne; elle est toujours connecté au Mac mini par un câble d'antenne.

- Avec les ports Entrées/Sorties en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.

Étape 6



- Retirez la vis T6 individuelle de 3.4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
- i** Veillez à ne pas perdre la rondelle lorsque vous enlevez la vis.

Étape 7



- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport.

Étape 8



- Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier.

Étape 9



- Retirer la plaque d'antenne du Mac mini.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.