




Remplacement du port de chargement de l'Asus TF300T

Ce guide est destiné à ceux qui éprouvent des difficultés à charger leur tablette Android Asus TF300T et dont la batterie fonctionne toujours

Rédigé par: Jonathan Barros



Ce document a été créé le 2021-01-09 07:30:30 PM (MST).

INTRODUCTION

Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à charger leur tablette Android Asus TF300T. Bien qu'il puisse sembler que la batterie est défectueuse, il peut s'agir d'un port de charge défectueux. Le port de charge peut être endommagé en laissant tomber la tablette, en forçant le chargeur à pénétrer dans le port, et même la poussière. Ce guide de remplacement est un dernier recours si le dépannage a échoué.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:


- [ASUS Transformer Pad \(TF300T\) Charging Port](#) (1)

Étape 1 — Démontage du panneau arrière




- Commencez le processus en vous assurant que la station d'accueil est déconnectée et que l'appareil est hors tension.
- Commencez par utiliser l'outil d'ouverture en plastique du côté opposé au port de quai / de chargement. Commencez à ouvrir le périphérique sur les côtés courts de la tablette.
- Lorsque vous avez atteint le côté avec le port de chargement / quai, faites attention à l'outil d'ouverture en raison du plastique plus fin qui pourrait être cassé avec une force excessive.
- Une fois que les outils d'ouverture ont complètement fait le tour de l'appareil, utilisez le spudger pour séparer le panneau arrière de l'écran et exposer l'intérieur.

Étape 2 — Couper l'alimentation




- Les tablettes de la série Asus Transformer sont équipées d'un interrupteur d'alimentation. Ceci doit être désactivé avant de travailler sur la tablette.
- Localisez l'interrupteur d'alimentation près du bouton d'alimentation en haut à gauche. Utilisez un outil pour le faire glisser jusqu'à la position marquée "off"
- Pour de nombreuses réparations, comme le remplacement de l'écran ou du numériseur, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie une fois la tablette éteinte. Faites très attention à ne rien court-circuiter avec des outils en métal!

Étape 3 — Démontage de la batterie



- À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez toutes les vis reliant la batterie à la carte mère.
- Une fois que les vis initiales ont été retirées comme indiqué par la photo, utilisez le spudger pour retirer le couvercle dissimulant les clips du capteur de la station d'accueil et quelques vis supplémentaires.
- Retirez à nouveau les vis avec le même tournevis et utilisez le spudger pour déconnecter les ses spudgers de leurs clips respectifs.
- Une fois la batterie libérée, utilisez le spudger pour retirer la batterie de son emplacement

Étape 4 — Port de chargement



- Avec la batterie retirée, la bande de charge est librement accessible avec des pinces. Relevez avec précaution le volet de retenue blanc du [connecteur ZIF](#) du câble et faites glisser le câble.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.