P775DM3 Pile BIOS

Rédigé par: Felice Suglia



OUTILS:

Tournevis cruciforme #0 (1)

PIÈCES:

Pièces pour why! P775DM3 CH (1)
Pièces pour why! P775DM3 EU (1)

Étape 1 — La Batterie





- Déverrouillez le verrou entouré en rouge.

Étape 2



- Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.

Étape 3 — Accès aux principaux composants

- Dévissez les cinq vis entourées en rouge.

Étape 4



- Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.

Étape 5





- Soulevez la plaque.

Étape 6 — Le Clavier





- Dévissez les deux vis entourées en rouge

Étape 7





- Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
- Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force

Étape 8




- Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge

Étape 9





- Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge

Étape 10





- Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge

Étape 11




- Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge
- Enlevez le clavier

Étape 12 — Pile BIOS





- Déconnectez le connecteur entouré en rouge
- Retirez la pile

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.