



Remplacement de la connexion de la batterie de l'iPhone 5

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Connexion de la batterie



- Retirez les deux vis suivantes qui sécurisent la fixation métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
 - une vis cruciforme 1,8 mm
 - une vis cruciforme 1,6 mm

Étape 2



- Retirez de l'iPhone la fixation métallique qui sécurise le connecteur de la batterie.

Étape 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.

⚠ Faites très attention à ne soulever que le connecteur de la batterie et non la prise sur la carte mère. Si vous soulevez la prise de la carte mère, vous pourriez casser complètement le connecteur.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.