Connecteur de batterie

Condition préalable uniquement : Déconnectez la batterie d'un iPhone 6s pour faire des réparations en toute sécurité.

Rédigé par: Evan Noronha



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Condition préalable uniquement : Déconnectez la batterie d'un iPhone 6s.

OUTILS:

- Spudger (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Connecteur de batterie

- Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
  - Une vis de 2,9 mm
  - Une vis de 2,2 mm

Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.

Étape 2

- Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.

Étape 4



- Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA