Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530

Les adaptateurs secteur contrôlent le flux...

Rédigé par: Justin

INTRODUCTION

Les adaptateurs secteur contrôlent le flux d'électricité de la prise vers votre appareil. Au fil du temps, ils peuvent échouer. Assurez-vous d'avoir débranché votre appareil avant de commencer cette réparation.

OUTILS:

Metal Spudger (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Adaptateur secteur




- Ouvrez l'imprimante en soulevant la partie supérieure. Assurez-vous que vous soulevez depuis la partie la plus basse de la section du scanner.

Étape 2



- Localisez la vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm derrière l'écran et retirez-la à l'aide d'un tournevis Torx.

Étape 3



- Retirez le couvercle du boîtier en le soulevant pour révéler le cordon d'alimentation.

Étape 4

- Localisez le cordon d'alimentation.
- Tirez.

Étape 5

- Localisez la vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm derrière l'écran et retirez-la avec un tournevis.

Étape 6

- Utilisez un spudger en métal autour du bord pour retirer le couvercle de l'adaptateur secteur.

Étape 7

- Tirez l'adaptateur secteur vers le haut et hors de son boîtier

Étape 8





- Débranchez les fils de l'adaptateur secteur.
- Remplacez le boîtier de l'adaptateur secteur. Inverser l'ordre des instructions pour le remontage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.