



Remplacement de la batterie de l'OLPC XO-4 Touch

Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus de remplacement de la batterie morte ou défectueuse d'un OLPC XO-4 Touch.

Rédigé par: Robby Hubilla



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie morte ou défailante.

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.

Étape 2



- Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
- Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu'à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.

Étape 3



- Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.