



Remplacement des nappes de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K fin 2015

Un tutoriel prérequis pour déconnecter les...

Rédigé par: Evan Noronha




INTRODUCTION

Un tutoriel prérequis pour déconnecter les nappes de l'écran sur un iMac 21,5" Retina 4K fin 2015.

Outils:

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Nappes de l'écran



- ① Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
- Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.

Étape 2



- Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
- Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
⚠ Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.