



Test/Auto-nettoyage de la Playstation 3 (Original et Slim)

Appuyez sur le bouton et regardez les moutons...

Rédigé par: Navy Vet 2015

INTRODUCTION

Appuyez sur le bouton et regardez les moutons de poussières voler. Cela ne nettoiera pas complètement le système. Les poussières tenaces resteront fixées à la carte mère, au dissipateur thermique etc. Réalisez ce test tous les 1 à 2 mois pour garantir la durée de vie de votre appareil. L'accumulation de poussières et de salissures est l'un des pires ennemis de systèmes de jeux vidéos.

Étape 1 — PS3 Test ventilateur/auto-nettoyage



⚠ REMARQUE: La bougie n'est que derrière la PS3 à des fins de démonstration. **NE PAS** mettre des flammes nues à côté de votre console. La vidéo ne peut être que de 30 secondes, alors j'ai déjà débranché mon système lorsque j'ai commencé à enregistrer afin d'obtenir la vidéo sous la contrainte de temps.

- Tout d'abord, assurez-vous que votre lecteur de disque est vide.
- (PS3 Fat Seulement) Eteignez votre PS3 du mode veille en éteignant le commutateur à l'arrière du système, maintenez le bouton d'éjection enfoncé puis remettez l'interrupteur à nouveau sous tension.
- (PS3 Slim Seulement) Débranchez le câble d'alimentation du système, maintenez le bouton d'éjection enfoncé et rallumez le câble.

Étape 2



- Votre système va démarrer et en l'espace de quelques secondes, vous allez entendre le ventilateur commencer à tourner à une vitesse beaucoup plus rapide qu'en temps normal à l'intérieur de la PS3. Il devrait tourner environ 15 à 20 secondes. Dans la démonstration, les ventilateurs tournent pendant 16,96 secondes.
- Quand c'est terminé, le voyant rouge de tension va clignoter (PS3 Fat) ou va complètement s'éteindre (PS3 Slim).

Étape 3



- (PS3 Fat) Appuyez sur l'interrupteur à l'arrière pour mettre le système hors tension, puis le remettre en mode veille. C'est fini !
 - (PS3 Slim) Débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le. C'est fini !
- ☑ **NOTE** : si vous ne coupez pas le courant/ débranchez le cordon d'alimentation après que le ventilateur ait terminé de tourner alors le système **NE SE RALLUMERA PAS**. Le système **DOIT** faire une remise à zéro. **BONNE SESSION DE JEU !**

Réalisez ce test tous les 1 à 2 mois pour garder votre PS3 vierge de débris, ce qui aidera à garantir une meilleure durée de vie de votre appareil.